GLT-B

直流信号隔离变送器

1.精度高达0.1%
2.响应速度10MS
3.抗干扰能力强
4.进口元器件、高度集成
5.三端抗干扰、可靠性强
6.通道齐全、参数可定制



质保五年 长期维护

- ▶ 进口元器件
- ▶ 精度：0.1%
- ▶ 标准导轨：35mm
- ▶ 支持高电流、强电压

产品概述

多功能变送器，可输入电压范围是-2000V~2000V，可输入电流范围是-10A~10A，更可用于标准信号如4-20mA、0-10V、0-5V、0-75mV还可用于非标准信号如20-4mA、10-0V、-10V~10V等。24伏供电，输入、输出、电源，三端隔离设计，抗干扰能力强，性能稳定，隔离，转换为标准电流、电压信号。

DIN导轨独立式安装。

产品参数

输入信号：0-75mV、0-5V、0-10V
输入阻抗：输入电压时：≥300KΩ；输入电流时≤75Ω
输出信号：4-20mA、0-20mA、0-5V、0-10V
输出负载电阻：RL≤650Ω（输出为电流信号时）
电源：DC[illegible]
静态电流：≤25mA（24V供电，20mA输出）

工作原理

外形尺寸

接线图

注意事项

变送器损坏

规格选型

GLT-B	X	X
通道	W1	
输入信号		A1
		A2
		A3
		A4
		A5
		A6
		A7
		A8
		A9
		A10
		A11
		A12
		A13
		A14
输出信号		
电源		

X	说　明
	一入一出
	0~10mA
	0~20mA
	4~20mA
	0~5V
	0~10V
	±10mA
	±5V
	±10V
	0~24V
	0~48V
	0~100V
	0~1000V
	0~2000V
	特殊定制
O1	4~20mA
O2	0~20mA
O3	0~10mA
O4	0~5V
O5	0~10V
O6	1~5V
O7	±5V
O8	±10V
O9	特殊定制
	DC12V
	DC24V

选型示例：例如一入一出输入0~10mA输出输入4~20mA电源DC12V

型号为GLT-B-W1-A1-O1-DC12V

安装注意事项

▶ 警告！

1.请导轨固定安装，导轨应有良好的接地，以保证产品的抗干扰性能。

2.请勿在有腐蚀性气体、易燃易爆、潮湿、高温、强烈振动、强烈电磁干扰的环境中安装。

3.请勿在带电情况下拆卸、安装、接线。

4.请勿在带电情况下插拔、更换、检测产品。

5.请勿在产品内部进行任何操作，否则会导致产品损坏甚至人身安全。

6.请勿在产品内部进行任何操作，否则会导致产品损坏甚至人身安全。

订货须知

▶ 警告：